Update guide with MS Windows Software

for the CC 9060, CC 9056, CV 9040 and AD9060

You need to have the following for the update:

- •
- A notebook with an integrated Bluetooth module or Bluetooth USB stick
- A Windows XP Service Pack 2 or higher, Windows Vista or 7 with administrator rights
- BURY Update Manager (either from our homepage or your DVD)
- The latest software version for the CC 9060 (e.g. V214 from our homepage)

The update is completed at your own risk! No liability is assumed for possible damage that may occur to the device during the update.

During the update, the supply of power to the system must not be interrupted under any circumstances!

Step 1

Preparation of the update to the CC 9060:

Please carry out the following steps on the CC 9060 in order to prepare the system for the update:









The CC 9060 is now awaiting connection to the PC via Bluetooth in order to receive the update.

Schritt 2

To create the Bluetooth connection to the system:

Please now carry out the following steps on the PC to transfer the update to the hands-free car kit via Bluetooth (in this example, Windows XP):

Open the Windows control panel and select 'Bluetooth devices':

Systemste	everung							
Datei Bearb	eiten Ansicht	Favoriten B	ixtras ?					1
G Zurück	· O · 6	👂 🔎 Suche	en 🜔 Ordne	• 🕼 🕉	×v			
Adresse 🔂 S	ystemsteuerung						v	🔁 Wechseln zu
	*	2	<u> 8</u> 2	8	P	<u>())</u>		5
Adobe Gamma	Anzeige	Automatische Updates	Benutzerko	Bluetocth-Gera te	Datum und Uhrzeit	Drahtlosnet	Drucker und Faxgeräte	Eingabehilfen
4	SP .	1	Ń	1	*	Logitech	٩	C
Energieoptio	Gamecontroller	Geplante Tasks	Hardware	Internetapti	Java	Logitech Came	Mal	Maus
				I	Q		۲	
Nero BurnRights	Netzwerkins	Netzwerkve	NVIDIA nYiew Desktop M	Ordneroptio	QuickTime	Realtek HD-Audicko	Regions- und Sprachoptio	Scanner und Kameras
	۲	5	O,	2	N		1	
Schriftarten	Sicherheitsc	Software	Sounds und Audiogeräte	Sprachain-J	System	Taskleiste und Startmenú	Tastatur	Telefon- und Modemoptio
-	3	6						
Yerwaltung	Windows CardSpace	Windows-Fir						
Konfiguriert und	verwaltet Blueto	ooth-Geräte.		_				

In the next window, please select 'add':

Geräle	Optionen	COM-Anschlüsse	Hardware	
-				
1				
Hinz	ufügen	Entfernen	Eigens	schaften

In the next step, please select the tick mark as illustrated, and then click on 'next'



The search for Bluetooth devices then starts:



The CC 9060 should be found with a modem symbol and then displayed. Click on the CC 9060 once to highlight it and then select 'next' again in the field below.



In the following step, please highlight 'select your own master key' and enter the key 1234. After this, click on 'next' again.

Mussen Si	e einen Haupt	tschlüssel für d	las Blueto	oth-Gerät hi	nzufügen?	X
Informationer Gerätedokun verwenden S	azur Beantwortu ientation. Wenn ie diesen.	ing dieser Frage fi die Dokumentati	inden Sie im on einen Ha	Abschnitt "Bl uptschlüssel e	uetooth'' der enthält, dann	
O Haupts	chlüssel automa	tisch auswählen				
O Haupts	chlüssel aus der	Dokumentation	verwenden:			
	n Hauptschlüsse	el auswählen:		1234]
O Keinen	Hauptschlüssel	verwenden				
Sie sollte unterstüt Ziffern la	n immereinen <u>H</u> at keinen. Es wir ng ist. Je länger	<u>auptschlüssel</u> ver d empfohlen, das der Hauptschlüss	wenden, es s der Haupt el, desto sic	sei denn, das schlüssel zwis herer ist die ()	Gerät chen 8 und 16 bertragung.	

The CC 9060 should be found with a modem symbol and then displayed. Click on the CC 9060 once to highlight it and then select 'next' again in the field

below.

Assistent zum Hinzufügen	von Bluetooth-Geräten
®	Fertigstellen des Assistenten
	Das Bluetooth-Gerät wurde an den Computer angeschlossen. Der Computer und das Gerät können kommunizieren, wenn sich beide in Reichweite befinden.
	Folgende COM-Anschlüsse (seriell) wurden dem Gerät zugewiesen. Ausgehender COM-Anschluss: COM31
	Eingehender COM-Anschluss: COM46
	Weitere Informationen über Bluetooth-COM-Anschlusse
	Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.
	< Zurück Fertig stellen Abbrechen

Schritt 3:

To send updates to the system using the BURY Update Manager: Please start the BURY Update Manager and follow the following steps (a red circle):











Select the previously downloaded Update V214.



BURY_Update_Manager	
BURY	
	Wählen Sie bitte den COM-Port aus, an dem der Bluetooth-Stick angeschlossen ist.
	Prüfen Sie ggfs, die COM-Ports mit dem beiliegenden Zusatzprogramm COM-Search.
1. Start.	
2. Verbinden.	Klicken Sie auf <weiter> um fortzufahren.</weiter>
3. Geräteerkennung.	
4. Entpacken.	
5. Übertragung.	
6. Trennung.	
7. Ende des Updates.	
	(COM3) +
www.bury.com	Browse Download Zurück Weiter Setup Info Abbruch

BURY_Update_Manager				
BURY				
	Eine Verbindung mit der Fre	eisprecheinrichtung wird aufg	ebaut.	
1. Start.	Dies kann einige Sekunden	dauern.		
2. Verbinden.				
3. Geräteerkennung.				
4. Entpacken.				
5. Übertragung.				
6. Trennung.				
7. Ende des Updates.				
				- Alerta
				1.1.1.1
www.bury.com	Browse Download	Zurück Weiter	Setup Info	Abbruch

BURY_Update_Manager		
BURY		
1. Start.	Informationen über die Freisprecheinrichtung	
2. Verbinden.	Product: CC9060	
 Geräteerkennung. 4. Entpacken. 	Device Name: CC9060 Software Version: 0174 Device Variant: Hardware: BL7031	
5. Übertragung. 6. Trennung.	Device Name: CC9060 Display Software Version: 169 Device Variant:	
7. Ende des Updates.	Hardware: BL/061	
www.bury.com	Browse Download Zuruck Weiter Setup	Info Abbruch

🔀 BURY_Update_Manager				
BURY				
	Die Updatedateien werden	entpackt. Dies kann einige Mir	uten dauern.	
1. Start.	Bitte Warten.			
2. Verbinden.				
3. Geräteerkennung,				
4. Entpacken.				
5. Übertragung.				
6. Trennung.				
7. Ende des Updates.				
				1000
www.bury.com	Browse Download	Zuruck Weiter	Setup Info	Abbruch

🔏 BURY_Update_Manager				
BURY				
	Die Updatedateien werden	übertragen.		
	Dies kann einige Minuten d	auem.		
1. Start.	Bitte warten.			
2. Verbinden.				
3. Geräteerkennung,				
4. Entpacken.				
5. Übertragung.				
6. Trennung.				
7. Ende des Updates.				
	and the second second			
www.bury.com	Browse Download	Zurack Weiter	Setup Info	Abbruch

BURY_Update_Manager					🛛
	Der BURY_Update_Manag	er sendet Daten an die Freispr	echeinrichtur	ng.	
	Dies kann einige Minuten d	lauern.			
1. Start.					
2. Verbinden.	Unterbrechen Sie auf keine	en Fall die Stromversorgung de	r Freisprech	ainrichtung	ļ
3. Geräteerkennung,					
4. Entpacken.					
5. Übertragung.	CC9060-v0214.upd				
6. Trennung.					
7. Ende des Updates.	Updatefortschritt:			_	
www.bury.com	Browse Download	Zurück Weiter	Setup	Info	Abbruch

It should now be possible to see the following on the CC 9060:



After transferring the data, you should see a message appear in the system's display: 'successful' (see the photo on the left)



After this, the system restarts and the updating of the display is carried out (see the photo on the right)



The update is then complete!